

## Urządzenie zabezpieczające MULTI M3

### Urządzenie M3 POSIADA:

- 3 gniazda ze stykiem ochronnym (10A/250V)
- bezpieczną, nieprzewodzącą, samogasnącą obudowę
- sygnalizację pracy
- łatwy montaż do podłoża
- dwustopniowy system zabezpieczający

### DWUSTOPNIOWY SYSTEM OCHRONY:

- **System przeciwprzepięciowy** – niezawodność tego systemu zapewnia warystor o szybkim czasie działania poniżej 25 nanosekund i wysokiej wartości absorbowanego impulsu 6000A, który to stanowi skuteczne zabezpieczenie przed przepięciami.
- **System przeciwzwarcziowy** – składa się z bezpiecznika automatycznego o działaniu zwłocznym, który nie wymaga wymiany.

### DANE TECHNICZNE:

- **Wyłącznik:** podświetlany dwutorowy
- **Napięcie znamionowe:** 230VAC, 50Hz
- **Maksymalne obciążenie:** 10A (2300W)
- **Bezpiecznik:** automatyczny o działaniu zwłocznym 10A /240V
- **Prąd upływu:** <0,5mA
- **Absorpcja energii:** 155J
- **Czas reakcji:** <25ns
- **Napięcie trwałej pracy  $U_c$ :** 250VAC, 50Hz
- **Napięciowy poziom ochrony  $U_p$ :** ≤1,2kV
- **Maksymalny prąd wyładowczy:** 6000A (L/N) - 8/20μs
- **Napięcie próby  $U_{oc}$ :** 4KV

**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA:** 1,5m, 2,5m, 4,5m

**DOSTĘPNE KOLORY:** czarny, szary, biało-szary

### UWAGA!!!

- W przypadku braku napięcia w gniazdach filtra należy sprawdzić przycisk bezpiecznika (czerwony pod wyłącznikiem). W razie potrzeby po 30 sekundach wcisnąć.
- Nie blokować przycisku bezpiecznika
- Urządzenie należy stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym
- Całkowite odłączenie listwy od zasilania następuje po wyciągnięciu wtyczki z gniazda sieciowego
- Nie używać produktu uszkodzonego.
- Chronić przed wodą i wilgocią.
- Nie stosować do zasilania grzejników, odkurzaczy, lodówek i innych urządzeń tego typu.
- Stosować wewnątrz budynku.
- Maksymalny prąd obciążenia wszystkich podłączonych urządzeń nie może przekraczać 10A (2300W)